De Dietrich

Einbau-Mikrowelle





| ALLGEMEINE | |
|--------------------|---------------|
| Marke | DE DIETRICH |
| Handelsbezeichnung | DME4310H |
| EAN-Code | 3660767992504 |
| Zollcode | 85165000 |

Ref.: DME4310H

| EIGENSCHAFTEN | |
|---------------------------|--|
| Bauart | Einbau |
| Typ des Mikrowellenherdes | Nur MW |
| Farbe | Traditionelles Schwarz und Kupfer |
| Art der Kontrolle | Drehknöpfe; berührungsempfindliche Tasten |
| Anzeige | Weiße LED |
| Funktionen | Weniger;Mehr;Einfache Zeitschaltuhr;Speicher;Drehteller stoppen;Start;Stopp;Tür öffnen |
| Zeitschaltuhr (min) | 60 |
| Türöffnung | Seitlich |
| Leistungsstufen (W) | |
| Anzahl der Speicher | |
| Verbindungsfähigkeit | Nein |

| LEISTUNG | |
|---------------------------------------|-----------------|
| MW max. Leistung (W) | 1550 |
| MW max. Ausgangsleistung (W) | 900 |
| Maximale Leistung des Ventilators (W) | |
| Grill max. Leistung (W) | |
| Garraumvolumen (I) | 26 |
| Abmessungen des Garraums HxBxT (mm) | 210 x 350 x 352 |
| Garraummaterial | Edelstahl |
| Anzahl der MW-Verkaufsstellen | 4 |
| Durchmesser des Drehtellers (cm) | 30 |
| Abnehmbarer Drehtisch | Ja |
| Türbeleuchtung | Ja |

Produkt-Highlights

Automatische Kochprogramme Keine Anleitung erforderlich, die Garzeit wird automatisch entsprechend des ausgewählten Typs der Speise und deren Gewicht berechnet

Speicherbare Voreinstellungen Mit einer Taste ermöglichen Ihnen den direkten Zugang zu 3 zuvor gespeicherten individuellen Programmen (für häufige oder wiederholte Verwendung). Beispiel: jeden Morgen eine Tasse Kaffee aufwärmen.

Quattro-System 4 Wellenauslässe in Kombination mit einem "Diamant"-Reflektor ermöglichen eine optimale Verteilung der Wellen im Garraum und sorgt so für ein vollkommen gleichmäßiges Garen, Erhitzen oder Auftauen.

De Dietrich

Einbau-Mikrowelle

| KOCHFUNKTIONEN | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Anzahl der Programme | 11 |
| Kochprogramm 1 | MW 900 W |
| Kochprogramm 2 | MW 700W |
| Kochprogramm 3 | MW 500 W |
| Kochprogramm 4 | MW 350 W |
| Kochprogramm 5 | MW 150 W Auftauen |
| Kochprogramm 6 | Gemüse |
| Kochprogramm 7 | Fisch |
| Kochprogramm 8 | Auftauen von Fertiggerichten |
| Kochprogramm 9 | Auftauen von Geflügel und Fleisch |
| Kochprogramm 10 | Auftauen von Brot |
| Kochprogramm 11 | Auftauen von Gemüse |
| Kochprogramm 12 | Speicher |

| ZUBEHÖR UND AUSSTATTUNG | |
|-------------------------|--|
| Mitgeliefertes Zubehör | |
| Optionales Zubehör | |

Ref.: DME4310H

| SICHERHEIT | |
|------------------------|--------------------------------|
| Sicherheitseinrichtung | Elektronische Kindersicherheit |
| | · |

| INSTALLATION | |
|--|-----------------|
| Sicherung (A) | 10 |
| Spannung (V) | 220-240 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Abmessungen des ausgepackten Produkts HxBxT (mm) | 390 x 592 x 480 |
| Abmessungen des verpackten Produkts HxBxT (mm) | 490 x 650 x 500 |
| Einbaumaße HxBxT (mm) | 380 x 560 x 550 |
| Länge des Netzkabels (cm) | 138 |
| Steckertyp | EWG |
| Nettogewicht (kg) | 18,90 |
| Bruttogewicht (kg) | 21,2 |

| HERSTELLUNG | |
|--|------------|
| Herkunft | Frankreich |
| Verfügbarkeit von Ersatzteilen (Jahre) | 15 |
| Reparaturindex | |